

Programmatore UNITIMER

PRECISIONE E POLIVALENZA

UNITIMER, per accendere e spegnere automaticamente e con precisione i vostri dispositivi a 12 o 24V

UNITIMER è il programmatore elettronico ideale per le vostre installazioni fotovoltaiche o di rete a 12 o 24V.

Unitimer accende e spegne i vostri apparecchi elettrici a 12 o 24 V elettrodomestici in modo automatico e preciso.

Le sue applicazioni sono molteplici: illuminazione, irrigazione, fontane, preriscaldamento, display luminosi, allarmi, videosorveglianza, ecc.

UNITIMER risparmia l'energia per una maggiore autonomia operativa.

UNITIMER presenta numerosi vantaggi:

- più di 17 possibili programmi di accensione e spegnimento (weekend, giornaliero, plurigiornaliero, ecc.),
- Display LCD con copertura protettiva trasparente,
- Collegamento NO o NC (NO = normalmente aperto, NC = normalmente chiuso) per una maggiore sicurezza in base alle vostre applicazioni,
- batteria al litio integrata per preservare i programmi in caso di interruzione di corrente.



Fino a 17 programmi



Basso autoconsumo



Batteria di backup al litio



Ampia gamma di funzionamento (-10/+40°C)



Qualità garantita da Uniteck Prodotto in P.R.C.



UNITIMER 16.12

Ref 1221



UNITIMER 16.24

Ref 1382

Sistema

Tensione d'ingresso	12 V	24 V
Intervallo di tensione accettato	10-15 V	20-30 V
Corrente massima	16 A	
Autoconsumo :		
Posizione ON del relè	>0,6 W (50mA)	>0,6 W (25mA)
Posizione OFF del relè	>0,08 W (8mA)	>0,08 W (4mA)
Classe di protezione	IP44	
Temperatura di esercizio	-10°C à + 40°C	

Programmatore

Numero di programmi	17 on/off	
Intervallo tra i programmi	1 min	
Batteria di riserva	Batteria CR2032 (3 anni)	

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	86,5x36x65,5 mm	
Peso	110 g	

Garanzia

Durata	2 anni	2 anni
--------	--------	--------