

Programmateur UNITIMER

PRÉCISION & MULTI-USAGE

UNITIMER est le programmeur électronique idéal pour vos installations photovoltaïques ou réseau 12 ou 24V.

Unitimer allume et éteint vos appareils électriques 12 ou 24 V automatiquement et avec précision.

Ses applications sont multiples : éclairage, arrosage, fontaine, préchauffage, affichage lumineux, alarme, vidéosurveillance...

UNITIMER économise ainsi votre énergie pour plus d'amplitude de fonctionnement.

UNITIMER possède de nombreux avantages :

- plus de 17 programmes d'allumage et d'extinction possibles (week-end, journalier au choix, multi-jours...),
- afficheur LCD avec cache transparent de protection,
- raccordement NO ou NF (NO = normalement ouvert, NF = normalement fermé) pour plus de sécurité selon vos applications,
- batterie lithium intégrée pour préserver vos programmes en cas de coupure de courant.



UNITECK



Jusqu'à 17 programmes



Faible auto-consommation



Sauvegarde par batterie lithium



Large plage de fonctionnement (-10/+40°C)



Qualité garantie par Uniteck
Fabriqué en R.P.C.



UNITIMER 16.12

Ref 1221



UNITIMER 16.24

Ref 1382

Système

Tension d'entrée	12 V	24 V
Plage de tension acceptée	10-15 V	20-30 V
Intensité max.	16 A	
Auto-consommation :		
-Relais position ON	>0,6 W (50mA)	>0,6 W (25mA)
-Relais position OFF	>0,08 W (8mA)	>0,08 W (4mA)
Indice de protection	IP44	
Température de fonctionnement	-10°C à + 40°C	

Programmeur

Nombre de programmes	17 allumages/extinctions
Intervalle inter-programmes	1 min
Batterie de sauvegarde	Pile CR2032 (3 ans)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x h x p)	86,5x36x65,5 mm
Poids	110 g

Garantie

Durée	2 ans	2 ans
-------	-------	-------